

VOLTMETRE care indica tensiunea reala intr-un circuit cu curent alternativ

Caracteristici principale

- Afisaj digital al tensiunii
- Design modular pentru fixare pe sina DIN de 35 mm



Parametrii tehnici

	VM-1	VM-3
Numarul fazelor masurate	1	3
Numarul indicatorilor de tensiune	1	3
Diapazonul de masurare a tensiunii liniare, V	~100 – 400	~100 – 400
Gradatia de afisare, V	1	1
Eroare masurare, % nu mai mult de	1	1
Tensiunea de alimentare (masurata din retea), V	~220 (±10%), 50 Ghz	~220 (±10%), 50 Ghz
Gradul de protectie	IP20	IP20
Dimensiunea carcasei, module de cate 17,5 mm	2	2

Fara carcasa



Parametrii tehnici

	VM-14(220V)	VM-19(220V)	VM-14(3x220)
Numar de faze masurate	1	1	3
Numar indicatori de tensiune	1	1	3
Diapazonul de masurare a tensiunii liniare, V	~100 – 400 (50 Ghz)		
Gradatia de afisare, V	1		
Eroare de masurare, % nu mai mult de	1		
Dimensiunea indicatorului	14x25	19x40	42x25

VOLTMETRE care indica tensiunea reala intr-un circuit cu curent continuu

Fara carcasa



Parametrii tehnici	VM-14/1	VM-19/1	VM-19/2
Diapazon de masurare, V	0,0 - 99,9	0,0 - 99,9	0,0 - 25,99
Gradatia de afisare, V	0,1	0,1	0,01
Eroare de masurare, %, nu mai mult de	0,2	0,2	0,2
Tensiunea de alimentare, V (DC)	8 -15	8 -15	8 - 15
Dimensiunea indicatorului, mm	14x25	19x40	19x50